

## Gonfleur XGT®

# MP001GZ

40Vmax • 11,1 bar / 161 PSI • 24,0 l/min

Compresseur pratique 40V max pour le gonflage rapide et facile de pneus, de balles, etc

Gonfleur à accu avec touches +/- pour un pré réglage exact de la pression souhaitée, l'écran affiche la valeur réelle et la valeur cible en même temps. Il atteint une pression allant jusqu'à 11,1 bars et dispose d'une fonction de décompression. Le tuyau mesure 0,65 m de long. Divers adaptateurs inclus. Machine seule, sans accu, sans chargeur.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Tension nominale	40 V
Débit maximal	24 L/min
Pression maximale	11,1 bar
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net du produit	2,2 kg
Poids de l'outil avec batterie	2,9 - 4,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	329 x 108 x 231 mm
Longueur du tuyau	0,65 m

### AVANTAGES PRODUITS

- L'excès d'air peut être libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.
- La machine s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte
- 3 modes de gonflage
- La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment où elle a été arrêtée
- La technologie eXtreme Protection Technology (XPT) garantit une bonne résistance à la poussière et à l'eau. Conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles.
- Torche DEL pour faciliter le travail dans les zones sombres
- Un thermostat protège la machine contre la surchauffe
- Interrupteur principal à gâchette avec fonction de coupure automatique de l'alimentation
- Poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce caoutchoutée
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- L'augmentation de la quantité d'air évacué réduit

Code EAN 0088381748926

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000333

Adaptateur de bague



TE00000597

Adaptateur britannique



## ■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

