

Radio de chantier 10,8 - 18 V

DMR110N

Radio de chantier avec DAB+ 10,8V/12Vmax/14,4V/18V.



10.8V 14.4V 18V LXT CXT DAB+

Caractéristiques techniques

Tension nominale (multi)	10,8-14,4-18 V
Accus compris	-
Durée de fonctionnement continu	4,5 - 31 h
Plage de fréquence FM	87,50 - 108 MHz
Plage de fréquence DAB	174,928 - 239,200 MHz
Plage de fréquence DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Tuner	FM-DAB-DAB+
Quantité par emballage	1 pièces
Classe d'étanchéité	IP64
Dimensions (Lo x La x H)	257 x 163 x 302 mm
Poids net	3,9 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Qualité de son excellente grâce aux baffles stéréo puissants.
- Jusqu'à 31h de musique avec une seule charge de batterie (6,0Ah).
- Construction solide avec amortisseurs sur les coins et profils métalliques protégeant le tableau de commande, assurant la résistance contre les chutes éventuelles.
- Equipé de DAB et DAB + (Digital Audio Broadcasting), la norme mondiale pour la réception de radio numérique.
- Arrêt automatique quand la batterie se vide afin d'éviter les décharges profondes.
- Ecran LCD éclairé restant allumé pendant 15 secondes après que l'on touche un des boutons.
- L'antenne FM flexible s'enlève facilement et se range dans le couvercle du compartiment à batteries.
- Grâce à la construction étanche aux projections d'eau (IP64), la radio résiste aux averses éventuelles.

EAN 0088381750677

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

■ Accessoires standard

SE00000265
adaptateur AC

