

# Laserliner®

## ActiveFinder Plus



### Sécurité lors de travaux sur des câbles électriques – sous forme d'un stylo pratique

Rev.0317



- **Détection sans contact** des câbles sous tension de 24 VCA à 1000 VCA
- **Localisation des tensions électriques** dans les câbles, les prises, les culots de lampes et les fusibles
- **Localisation des coupures** de câbles dans les fils et les câbles
- **CAT III – 1000 V** – Utilisable pour les mesures dans l'ensemble de la pose de conduites et de tuyaux dans un bâtiment
- **Très forte sensibilité** pour la recherche des câbles à des profondeurs plus importantes (Zoom)
- **Signalisation par DEL bien visible** pour afficher les tensions électriques
- **Lampe de poche intégrée** très claire avec bouton Marche/Arrêt séparé
- **Petite forme** avec clip pour la poche agréable, idéal pour la poche poitrine de la chemise et pour tous les types de boîtes à outils
- **Boîtier de qualité** solide et antichoc

#### DONNÉES TECHNIQUES

##### TÉMOIN À DEL

**PLAGE DE TENSION**  
24 VCA à 1000 VCA  
Fréquence 50 à 60 Hz

**CATÉGORIE DE SURTENSION**  
CAT III – 1000 V (non condensante)  
Degré de pollution 2

**LAMPE DE POCHE**  
DEL à lumière blanche (groupe libre)

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**  
2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

**CONDITIONS DE TRAVAIL** -10 ... 50°C,  
Humidité relative de l'air max. 80%, non condensante, Hauteur de travail max. 2000 m

**CONDITIONS DE STOCKAGE** -10 ... 60°C,  
Humidité relative de l'air max. 80%

**DIMENSIONS** (L x H x P)  
158 x 21 x 25 mm

**POIDS** 48 g



Fonction ZOOM

Lampe de poche ultraclaire



#### ActiveFinder Plus

inclus sacoche  
+ piles (2 du type 1,5 AAA)

**Dimensions de l'emballage** (L x H x P)

| ARTICLE           | RÉF      | CODE EAN        | QTE |
|-------------------|----------|-----------------|-----|
| ActiveFinder Plus | 083.011A | 4 021563 695638 | 5   |

CAT III  
1000V

2x  
AAA



SOFT